



	Счетчики		
Типы	FKA 01, 02, 03	FSA 01, 02	FKC 01
	Удобный Компактный	Удобный Компактный	Надежный в эксплуатации Упрощенная настройка Компактный
Размеры (мм) H x W x D	24 x 48 x 50.7	24 x 48 x 50.7	48 x 48 x 89.5
DIN корпус			
Съемный блок			
Функция	Сложение / вычитание [01,02] Сложение [03]	Измеритель часов	Счетчик импульсов Измеритель частоты Измеритель времени
Входные параметры			
Тип ввода	NPN или контакт без напряжения 7 кГц макс. [01] NPN или PNP или контакт без напряжения 12 кГц макс. [02] 10-260 VAC/DC 30 Гц макс. [03]	10 ... 260 VAC/DC	NPN или PNP или контакт без напряжения, программируемый, 10 кГц макс.
Временной диапазон		99999 h 59m или 99999.99 h [01] 9999 h 59 m 59 s или 9999999.9 s [02]	
Сброс	Передняя клавиша, может блокироваться	Через ввод В или клавишу на передней панели, может блокироваться	Передняя клавиша, может блокироваться
Выходные параметры			
Макс. нагрузка AC1			1 x реле SPDT 3 A / 250 VAC
Макс. нагрузка DC12			2 A / 24 VDC
Электрич. срок службы			>10 ⁵ срабатываний
Общие параметры			
Питание	Литиевая батарея	Литиевая батарея	100-240 VAC
Соответствие стандартам	CE - UL	CE - UL	CE - UL
Обозначения	FKA01X W24 FKA02X W24 FKA03X W24	FSA01X W24 FSA02X W24	FKC01C 924

Carlo_Gavazzi_Control_Counters_ru_0311.pdf

KLINKMANN

www.klinkmann.ru

Санкт-Петербург

тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Самара

тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Rīga

tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Москва

тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Київ

тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Vilnius

tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Екатеринбург

тел. +7 343 376 53 93
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Минск

тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

Helsinki

puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Tallinn

tel. +372 668 4500
Klinkmann.est@klinkmann.ee